Programmblatt und Kurzanleitung für die Funkhauptuhr PERCONTA HU 6 / HU4

Aufteilung: Speicherplatz **001 – 099** sind **1x Plätze**. - Diese werden nach der Ausführung automatisch gelöscht.
Speicherplatz **100 – 799** sind **Dauerplätze –**

Läutezeit eingeben: Schlüssel auf EINGABE, >SPEICHERPLATZ drücken > mit dem Zahlentasten oder Pfeiltasten freien Platz suchen. Dann WOCHENTAG drücken > Nummer des Wochentages eingeben z.B.
1= Montag; 2= Dienstag usw. (Jeden Tag = 1 bis 7). Dann ZEIT drücken> mit den Zahlentasten gewünschte Uhrzeit eingeben > GLOCKE drücken > Nr. der Glocke eingeben > EINSCHALTDAUER drücken > mit den Zahlentasten Läutedauer eingeben z.B. für 3 Min. 0-3-0-0; Zum Schluß schwarze Taste SPEICHERN drücken.

RHÖNER TURMUHREN

Tel: 09779-552
Fax: 769

Weitere Blätter unter: www.rhoener-turmuhren.de

Speicher-platz	**Datum** oder **Wochentag**	**Zeit** Std:Min:Sek	**Glocke Nr.**	**Einschalt-dauer**	**EIN** oder **AUS**